

Rozměňovač bankovek RB-1

Rozměňuje bankovky na dva nominály mincí nebo žetonů. Chromovaná skříň s podsvícením pro logo operátora určená pro vestavbu do stěny.

Inovativní akceptor bankovek vhodný pro provoz ve venkovním prostředí. Informativní LCD displej. Ideální řešení pro Váš provoz.



Akceptor bankovek

Kapacita - zásobník na 200, 400 nebo 600 ks bankovek, 12 V DC, RS232

2x Hopper

Kapacita - zásobník vč. rozšiřující redukce cca 1000 ks mincí, 24 V DC, RS232

SPECIFIKACE

Displej

LCD displej, 2 řádky / 16 char.

Napájecí napětí

Provozní napětí: AC 230 V, 50 Hz

Spotřeba

Příkon (max.) 60W

Příkon (pohotovostní režim) 10W

Příkon s topením (max.) 150W

Ventilátor

12 V DC

LED osvětlení

12 V DC

Podporované státy (měny)

Česko - CZK - bankovky / mince - LCD displej Čeština

Slovensko - EUR - bankovky / mince - LCD displej Slovenština

Certifikáty

CE / EMC

Napájecí zdroj

230 V AC, 50 Hz / 12 V DC / 24 V DC, 2W

Prostředí pro instalaci

Provozní teplota 5 °C - 55 °C

Teplota při uskladnění -20 °C - 70 °C

Vlhkost 25% - 95% (bez kondenzace)

Rozměry

Výška 675 mm

Hloubka 525 mm

Šířka 410 mm

Rozměry předního rámu

Výška 760 mm

Šířka 530 mm

Váha 38 Kg

Topení

230 V AC, 50 W

Termostat

0-60 °C

Řídící deska MCU

2 ks - 2 x RS232 , 4 vstup / 2 výstup

Vstupní síťový vypínač s filtrem

1-10A / 250 VAC / 50 Hz